

# Création d'utilisateurs et ajout de leurs différentes fonctionnalités

## Création d'utilisateurs

Depuis les paramètres IPBX de l'interface web de Wazo, dans l'onglet « Utilisateurs », on crée un nouvel utilisateur en cliquant sur le « + ».

**Utilisateurs > Modifier** Valentin DUBREUIL

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Prénom : Valentin  
Nom : DUBREUIL  
Numéro de téléphone mobile :  
E-mail :  
Créer un horaire  
Temps de sonnerie : 30  
Nombre d'appels simultanés : 5  
Musique d'attente : default  
Langue : fr\_FR  
Fuseau horaire : Europe/Paris  
Nom d'appel : Valentin DUBREUIL  
Nom d'appel sortant : Défaut  
Sous-routine de prétraitement :  
Champ utilisateur :  
Wazo Client  
Activer Wazo Client :   
Identifiant :  
Mot de passe :  
Profil :

On y a ajouté ses différentes fonctionnalités générales : nom, prénom, e-mail..

**Utilisateurs > Modifier** Valentin DUBREUIL

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Entité : Laboratoire

Protocole	Nom	Contexte	Numéro	Site	Terminaison	Ligne (N°)
SIP	ib9k4rom	Appels internes	102	local	MAC: 2c:86:d2:10:42:5e	1

Sauvegarder

Puis dans l'onglet « Lignes », on fait correspondre à l'utilisateur un numéro de ligne.

**Utilisateurs > Modifier** Valentin DUBREUIL

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Groupes

Rechercher

Nom	Canal
recherche	default

Et pour les groupes, on lui fait remonter un groupe que l'on aura créé préalablement.

## Création d'un groupe

Tout d'abord, on crée un intervalle de numéros pour la création de groupes. Pour cela, il faut aller dans Configuration IPBX > Contextes puis cliquer sur « Groupes ».

A présent, on peut créer un groupe dans l'onglet Paramètres IPBX > Groupes puis on clique sur « + » pour en ajouter un. Il faut que le numéro soit dans l'intervalle que l'on a prédéfini.



On ajoute ensuite nos utilisateurs.

## Ajout d'une messagerie vocale

Pour finir, on active une messagerie vocale pour chacun de nos utilisateurs dans Paramètres IPBX > Messageries Vocale > Ajouter (+).

## Ajout d'une chambre de conférence

Dans Paramètres IPBX > Chambres de conférence > Ajouter (+), on ajoute une chambre de conférence.

IPBX					
Paramètres globaux					
<input type="checkbox"/>	Nom	Numéro	Entité	Code PIN	Action
<input type="checkbox"/>	secret	301	Recherche	12345	 

Ensuite dans les paramètres, on configure la chambre de conférence en y ajoutant un numéro et un code pin afin d'accéder à la chambre.

On met 0 au nombre maximum de participants pour spécifier qu'il n'y a pas de limites.

Général Utilisateur

Nom :

Numéro :

Code PIN :

Contexte :

Désactiver les annonces pour le premier participant :

Activer l'enregistrement :

Nombre maximum de participants :

Sous-routine de prétraitement :

Description :

Sauvegarder

On ajoute également la musique d'attente.

Général Utilisateur

Mode :

Annoncer le nombre de participants :

Rejeter les appels anonymes :

Enregistrement du nom et annoncer les entrées et sorties :

Débuter sans possibilité de parler :

Musique d'attente :

Activer la possibilité de sortir avec "#":

Aucune notification d'entrée :

Activer l'accès au menu avec "\*":

Activer le contexte de sortie :

Contexte de sortie :

Sauvegarder

Cette musique d'attente a été ajouté préalablement dans Services IPBX > Musiques d'attente.

Aznavour		Action
Fichier		
<input type="checkbox"/>	charles-aznavour-la-boheme-bw-hq-audio.wav	